



链滴

AR 默认账号密码

作者: [xwg](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1680602890826>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

缺省帐号与密码

表1-1 设备的登录帐号和密码

登录类型 是否可登录	缺省帐号 密码修改方式	缺省密码	用途
Console口登录	V200R003 - V300R019C13: adminV300R021C00及之后版本: 无 200R003: adminV200R005C00 - V200R005C20: Admin@huawei或adminV200R005C30 - V300R019C00: Admin@huaweiV300R019C00 - V300R019C13: admin@huawei.comV300R021C00及之后版本: 无	通过设备的Console口登录对设备进行配置和管理。	是
Telnet登录	V200R003 - V200R006: adminV200R007C00及之后版本: 无 200R003: adminV200R005C00 - V200R005C20: Admin@huawei或adminV200R005C30 - V200R006: Admin@huaweiV200R007C00及之后版本: 无	通过Telnet登录设备对设备进行配置和管理。	是
Web登录	V200R003 - V300R019C13: adminV300R021C00及之后版本: 无 200R003: adminV200R005C00 - V200R005C20: Admin@huawei或adminV200R005C30 - V300R019C00: Admin@huaweiV300R019C10 - V300R019C13: admin@huawei.comV300R021C00及之后版本: 无	通过Web方式登录设备并对设备进行管理和维护。	是
BootROM登录	无	V200R003: huaweiV200R005C00及之后版本 BootROM提供了配置恢复、系统软件升级等功能, 是设备安全、维护的基础。	通过Modify the menu password菜单修改进入BootROM菜单的密码。
BootLoader登录	无	V200R003: huaweiV200R005C00 - V300R019C11: Admin@huaweiV300R019C11SPC100及之后版本: 无	为用户提供系统软件升级、清除Console口密码等功能。当设备发生故障, 无法进入命令行界面时, 可以利用BootLoader菜单恢复设备基本状态。
登录Android系统	无	Admin@huawei	登录Android系统, 通过键盘和鼠标可以对路由器“应用”界面上的菜单进行查看和设置。登录系统后, 依次单击“设置 > 安全 > 修改密码”, 修改登录密码。

表1-2 设备的系统用户帐号和密码

缺省帐号 密码修改方式	缺省密码	用途	是否可登录
root	无	Linux root帐号, 作为系统内部默认用户, 外部无访问。使用此用户进行命令操作时, 系统会自动对帐户进行检查认证。	否
可修改			

huawei 系统用户，外部无法访问。使用此用户进行命令操作时，系统会自动对帐户进行检查认证。 可修改	无	huawei帐号，作为系统执行应用程序的用户，属	否
python 单板用户，外部无法访问。使用此用户进行命令操作时，系统会自动对帐户进行检查认证。 可修改	无	python帐号，作为执行python脚本的用户，属	否
**说明： **仅V300R019C00之前版本支持以下帐号。			
bin 可修改	无	Linux系统自带用户。不支持使用此帐户。	否
daemon 可修改	无	Linux系统自带用户。不支持使用此帐户。	
lp 可修改	无	Linux系统自带用户。不支持使用此帐户。	否
sync 可修改	无	Linux系统自带用户。不支持使用此帐户。	否
mail 可修改	无	Linux系统自带用户。不支持使用此帐户。	否
uucp 可修改	无	Linux系统自带用户。不支持使用此帐户。	否
games 可修改	无	Linux系统自带用户。不支持使用此帐户。	
sys 可修改	无	Linux系统自带用户。不支持使用此帐户。	否
man 可修改	无	Linux系统自带用户。不支持使用此帐户。	否
news 可修改	无	Linux系统自带用户。不支持使用此帐户。	否
proxy 可修改	无	Linux系统自带用户。不支持使用此帐户。	
www-data 可修改	无	Linux系统自带用户。不支持使用此帐户。	
backup 可修改	无	Linux系统自带用户。不支持使用此帐户。	
list 可修改	无	Linux系统自带用户。不支持使用此帐户。	否
irc 可修改	无	Linux系统自带用户。不支持使用此帐户。	否
gnats 可修改	无	Linux系统自带用户。不支持使用此帐户。	
nobody 可修改	无	Linux系统自带用户。不支持使用此帐户。	
tss 。不支持使用此帐户。	无	开源的TCG软件栈用户，属于单板用户，外部无法访问。 不可修改	否

表1-3 iBMC和Uboot帐号与密码（仅AR1600系列支持）

登录类型 码修改方式	缺省帐号	缺省密码	是否可登录
iBMC 改密码时，请遵循密码复杂度要求。	root	Huawei12#\$	是
Uboot 改方法请联系华为技术支持 https://support.huawei.com 获取。	无	Huawei12#\$	是

表1-4 语音业务帐号与密码

语音业务模式 登录	缺省帐号 密码修改方式	缺省密码	是否
PBX 次使用时必须修改密码，具体修改方法请参见《配置指南-语音配置指南-PBX配置》中的“配置用户务密码”。	无	123456	是

表1-5 命令的帐号与密码

命令格式 码修改方式	缺省帐号	缺省密码	是否可登录
local-user user-name { access-limit max-number ftp-directory directory idle-cut idle-timeout minutes [seconds] password { cipher irreversible-cipher } password [opt] privilege level level** state { active lock } [**user-group group-name] * admin			
auth { initial_key initial_key auth_mgid auth_mgid } 123456789ABCDEF 是 配置命令-H.248AG命令-H.248AG参数》中的“auth”命令。		AG 具体修改方法请参见《命令参考-语	
ap username username password cipher huawei.com 是 令-WLAN基本业务配置命令》中的“ap username”命令。		admin 具体修改方法请参见《命令参考-WLAN-AC	admin
wlan ap username username-value password****cipher dmin@huawei.com 是 N-AC命令-WLAN基本业务配置命令》中的“wlan ap username”命令。 **说明：****仅V200R007本支持此命令。		admin 具体修改方法请参见《命令参考-WL	
ap-update ftp-server com 是	anonymous 具体修改方法请参见《命令参考-WLAN-AC命令-WL	anonymous@huawei N基本业务配置命令》中的“ap-update ftp-server”命令。 **说明：****仅V200R007版本支持此命	

表1-6 命令的缺省密码

命令格式	命令功能	说明
change default-password A和Boot密码为Admin@mac的功能，mac为当前设备的MAC地址删除连线符（-）后的字符串。MA地址可以在诊断视图下执行 display system-mac 命令查看。		用来开启设备恢复出厂配置时改变A 缺省

况下，关闭设备恢复出厂配置时改变AAA和Boot密码为Admin@mac的功能，AAA的密码为admin@uawei.com，Boot密码为Admin@huawei。该命令的操作前提是：用户在执行**change default-password****d**命令之前，AAA密码为admin@huawei.com，Boot密码为Admin@huawei。用户执行该命令时，请勿修改设备的系统MAC地址。

radius-server shared-key cipher key-string 用来配置RADIUS服务器的共享密钥。
V300R022C00SPC100之前版本：缺省情况下，RADIUS服务器的共享密钥是huawei。V300R022C00SPC100及之后版本：缺省情况下，无RADIUS服务器的共享密钥。

capwap dtls psk psk-value 用来配置DTLS加密使用的预共享密钥。
缺省情况下，DTLS加密使用的预共享密钥为huawei_secwps。

wep key key-id { **wep-40** | **wep-104** | **wep-128** } { **pass-phrase** | **hex** } key-value 用来配置WEP的密钥。
缺省情况下，使用WEP-40方式认证，密钥为admin。

set authentication-mode password 用来设置本地验证的密码。
缺省情况下，本地验证的密码为Admin@huawei。

表1-7 安全模板的缺省密钥

模板名称	安全策略	缺省密钥
default-wds	WPA2+PSK+AES	
uawei_secwds		

表1-8 菜单的缺省帐号与密码（仅AR532产品支持）

操作类型 码修改方式	缺省帐号	缺省密码	是否可登录
配置AAA 码修改方法请参见《配置指南-基础配置》中的“配置AAA”章节。	admin	Admin@huawei	是
配置设备与AgileConnect进行认证的密码 码修改方法请参见《配置指南-能效网关配置》中的“能效通信配置”章节。		无	Huawei@123

表1-9 命令的缺省帐号与密码（仅AR502EGRc-Lc、AR502EGRc-L、R502EGRz-Lc和AR502EGRz-L、AR169RW-P-M9产品支持）

操作类型 码修改方式	缺省帐号	缺省密码	是否可登录
配置设备与AgileConnect进行认证的密码 码修改方法请参见《命令参考-能效命令》中的“authentication passwd”命令。		无	Huawei@123

表1-10 命令的缺省帐号与密码（仅AR502EG-L、AR531GPe-U-H产品支持）

操作类型 码修改方式	缺省帐号	缺省密码	是否可登录
指定设备的标识以及与前置机通信的低级权限认证密码、高级权限认证密码			无

`admin@huawei` 是
《》中的“`basic id password`”命令。

具体修改方法请参见《命令参考-AMI命

**表1-11 命令的缺省帐号与密码 (仅AR502EGRz-L、AR502EGRz-Lc
AR169RW-P-M9产品支持)**

操作类型	缺省帐号	缺省密码	是否可登录
配置设备与智能终端间的通信密钥 码修改方式		无	huawei-key

具体修改方法请参见《命令参考-能效命令》中的“`authentication zigbee link-key`”命令。