

vue 里面路由传参的三种方式

作者: [luomuren](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1648006355672>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

1、方式一

通过query的方式也就是? 的方式**路径会**显示传递的参数

HTML的方式

```
<router-link :to="{name:xxx,query:{page:1,code:8899}}"> </router-link>
```

JS的方式

```
<template>
  <div>
    <a @click="routerTo()">query传参</a>
  </div>
</template>
<script>
export default {
  methods: {
    routerTo() {
      this.$router.push({
        name: `xxx`,
        query: {
          page: '1', code: '8989'
        }
      })
    }
  }
}
</script>
```

接收参数

```
this.$route.query.page
```

2、方式二

通过params的方式，**路径不会**显示传递的参数

HTML的方式

```
<router-link :to="{name:xxx,params:{page:1,code:8899}}"> </router-link>
```

JS的方式

```
<template>
  <div>
    <a @click="routerTo()">params传参</a>
  </div>
</template>
<script>
export default {
  methods: {
    routerTo() {
      this.$router.push({
        name: `xxx`,
        params: {
          page: '1', code: '8989'
        }
      })
    }
  }
}
```

```
    })  
  }  
}  
}  
</script>
```

接收参数

```
this.$route.params.page
```

3、方式三

通过：冒号的形式传递传参

1. 在配置文件里以冒号的形式设置参数。我们在/src/router/index.js文件里配置路由。

```
{  
  path: '/one/reg/:num',  
  component: Reg  
}
```

```
<router-link to="/one/log/123"> </router-link>
```

接收参数

```
this.$route.params.num
```